

POWERING YOUR *life.*

# 82001i-E-DF-EU

Σ★ GARANTIE: 3 Jahre

# 2000

MAXIMALE  
LEISTUNGSABGABE [W]  
Propangas: 1800

# 1600

DAUERHAFT  
LEISTUNGSABGABE [W]  
Propangas: 1440

Q Technische Daten

BETRIEBSZEIT BEI 25 %, ECO-MODUS	11 Std. (Benzin)
BETRIEBSZEIT BEI 25 %, ECO-MODUS	> 24 Std. (Propangas)
GERÄUSCHPEGEL @ 7 m	53 dBA
STARTTYP	Seilzugstarter
SPANNUNG AC	220 V
WECHSELSTROM (A) BEI 220 V	8,6
SPANNUNG DC	12
GLEICHSTROM (A)	8
FREQUENZ	50 Hz
PHASE	1
KRAFTSTOFFART	Benzin oder Propangas
TANKINHALT (L)	4.1
ÖLTYP	10W-30
ÖLTANKINHALT (L)	0,38
ABSCHALTUNG BEI ÖLMANGEL	Ja
ZERTIFIZIERUNG	CE, EU Stufe V

⚙ Motor

MODELL	YF149FD-L_G
TYP	4-Takt OHV
HUBRAUM	80 ccm

📦 Packmaß

NETTOABMESSUNGEN	52 x 32 x 43 cm
NETTOGEWICHT	22.1 kg
VERPACKUNGSGRÖSSE	58 x 37 x 53 cm
VERPACKUNGSGEWICHT	26.1 kg

🔌 Steckdosen




12V DC  
Zigarettenanzünder



220V  
EU-Modell



Parallele  
Steckdosen



Versorgung der GENERATOREN mit PROPANGAS oder BENZIN



Mit dem Champion 82001i-DF Dual Fuel Inverter-Generator steht Ihnen innovative, vielseitige Leistung zur Verfügung. Verlassen Sie sich auf den 80-ccm-Motor und profitieren Sie von bis zu 11 Stunden Betriebszeit mit Benzin oder noch länger mit Propangas bei leisen 53 dBA! Verdoppeln Sie die Leistung mit dem optionalen ParaLINK Parallel-Kit (nicht im Lieferumfang enthalten).

📦 Im Lieferumfang enthalten

GENERATOR	12-V-USB-ADAPTER
BEDIENUNGSANLEITUNG	ÖLTRICHTER
FLÜSSIGGAS-SCHLAUCH	

🔧 Was Sie zusätzlich benötigen

BENZIN ODER PROPANGAS
MOTORÖL (10W-30)

\*Spezifikationen, Beschreibungen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

📦 ANZAHL AUF PALETTE : 18  
Gewicht: 490 kg  
Größe: 100 x 120 x 180 cm

**CHAMPION POWER EQUIPMENT EU**  
Unit 17-18, Bradley Hall Trading Estate  
Bradley Lane, Standish, Wigan, WN6 0XQ, UK  
[www.championpowerequipment.co.uk](http://www.championpowerequipment.co.uk)