



### DVB-T2 HD


Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2. (Übertragungs-Codec H.265/HEVC)  
**Voraussichtlicher Start in Deutschland: Mitte 2016**  
Sendefrequenzen können regional abweichen.  
Weitere Infos finden Sie unter [www.dyon.eu](http://www.dyon.eu)

- FULL-HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- 3x HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A

Der **DYON Enter 42** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON Enter 42** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON Enter 42** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON Enter 42** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON Enter 42** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YPbPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV-Anschluss
4. USB-Anschluss
5. 3x HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. Scart-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)
12. Koaxial Ausgang



## TECHNISCHE DATEN

**Bildschirmgröße:** 105 cm  
**Bildschirmformat / -auflösung:** 16:9 / 1.920 x 1.080  
**Helligkeit / Kontrast:** 250 cd/m<sup>2</sup> / 4.000:1  
**Blickwinkel:** 178° / 178°  
**Reaktionszeit:** 8 ms  
**Farben:** 16,7 Mio.  
**DVB-S Standard:** MPEG-2 / MPEG-4 H.264  
**Tuner-Funktionen:**  
 Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten  
**HD DVB-S2:**  
 Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Eingangsfrequenz: TBD  
**HD DVB-C:**  
 Demodulation: 16 - 256QAM, Eingangsfrequenz: 47 - 870 MHz  
**DVB-T/-T2:**  
 Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM  
 Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)  
**Analog TV:**  
 Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'

**Schnittstelle:** CI+ (Common Interface)  
**HDMI-Spezifikationen:** 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p  
**Bildeinstellungen:** Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch  
**Audioeinstellungen:** Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport  
**Sonstige Funktionen:** Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü, Crystal Clear Motion  
**Mediafunktionen:** USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG  
**Wandhalterung:** 400 x 200 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)  
**Lautsprecherausgang:** 2 x 6 Watt  
**Stromversorgung:** 100V – 240V; 50/60 Hz  
**Stromverbrauch:**  
 <0.5W Stand-By / 0W Off-Mode / 71W On-Mode  
 Energieverbrauch 103 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.  
**Anschlüsse:** 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, 3x HDMI-Eingang, Mini YPbPr Eingang, Mini AV- Eingang, Scart-Eingang, VGA-Eingang, USB-Eingang, Kopfhörer-

Buchse, Koax- Ausgang  
**Abmessung (ohne Standfuß):** 942 x 547 x 85 [mm]  
**Abmessung (mit Standfuß):** 942 x 588 x 189 [mm]  
**Gewicht:** 10,5 kg  
**Quecksilbergehalt:** 0 mg  
**Blei:** ja  
**Luminanz:** TBD %

## LOGISTISCHE DATEN

**Lieferumfang:** Enter 42 Pro, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)  
**Verpackung Abmessung / Gewicht:** 1060 x 660 x 165 [mm] / 12,1 kg  
**Artikelnummer:** D800085  
**EAN:** 4260087122606  
**UVP:** 599,95€

**Container Loading**  
 (20"/40"/40"HQ): TBD