

XORO HMT 500 Pro V2 (SAT100371)

Multifunktionale Micro Kompaktanlage mit Internetradio, DAB+ und UKW, CD Player, zwei Lautsprechern und Farbdisplay, Spotify Connect, Antenne mit F-Stecker



- WLAN-Stereo-Internetradio
- DAB+ und UKW Empfänger
- CD-Player
- Antenne mit F-Stecker
- MP3-Streaming (UPnP) vom PC oder NAS
- Musikwiedergabe vom USB-Stick oder vom Smartphone via Bluetooth
- Spotify Connect
- Klangstarke Stereo-Lautsprecher 2 x 10 Watt
- Integrierte USB-Ladestation für Smartphone, eBook-Reader u.v.m.
- Vollgrafisches Farb-TFT-Display (6,09 cm / 2,4")
- Einfache Bedienung

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	12V/2,5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	max.: 18W; Standby: < 0,4W
Abmessungen:	Lautsprecher 14 x 12 x 18,3 cm Kompaktanlage 15 x 10 x 19,5 cm
Gewicht:	3000g
Speicherplätze:	Internet Radio 250 DAB+/FM 99 Sender
Speichermedien:	USB-Massenspeichergeräte mit FAT/ VFAT
Anzahl der Wecker:	2
Wecker Art:	Beep, USB , Internet Radio, DAB+ / FM Radio
Snooze- Funktion:	15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten
Radio Funktionen:	DAB / DAB+ / FM Radioempfang Alarmfunktion, EinschlafTIMER

Audio

Ausgangsleistung:	2x 10 Watt
Internet-Radiosender:	27.000 +
Audio Format:	MP3, FLAC,WMA,WAV

Schlafklang Kanäle:

Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle

Anschlüsse

Audio:

1x AUX IN
1x LINE OUT

Daten:

USB 2.0

Anzeigen und Bedienelemente

Display:

2,4 Zoll vollgrafisches Farb-TFT-Display

Nahbedienung:

8 Tasten und 1 Drehknopf

Betriebsbedingungen

Temperatur:

0 - 40° C

Feuchtigkeit:

5 - 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:

570 x 165 x 235 mm

Gewicht OVP:

3.7 Kg

Exportkarton Maße:

585 x 490 x 352 mm

Exportkarton Gewicht:

15.6 Kg

Verpackungseinheit:

4 Stk.

EAN:

4260427616024

Artikelnummer:

SAT100371

Lieferumfang

enthält:

XORO HMT 500 Pro V2
Antenne mit F-Stecker
Fernbedienung
Netzteil
Bedienungsanleitung