Steckdose SCHUKO Einbau orange, LED

PRODUKT DATENBLATT



Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	orange
Montageart	sonstige
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

Steckdose SCHUKO Einbau orange, LED

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit orangefarbener Abdeckung und orangefarbenem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung, orange

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00270811	D 6511.33 ME LED/4	4010105270815

PEHA Elektro GmbH & Co.KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA