



UP-SCHALTERPROGRAMM PRIMALUXE WEISS AUS-/ WECHSELSCHALTER-SET MIT RAHMEN

PRIMALUXE, SCHALTER

Art. Nr.
0510345992

EAN
4008297103455

Typ
8136062

SCHALTERPROGRAMME



- SET - 4 x Aus- und Wechselschalter, 4 x 1-fach Abdeckrahmen und 1 x 2-fach Rahmen kombinierbar mit dem Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe von REV Ritter für die Anwendung im Haus
- FUNKTION - Schalter für Aus und Wechsel-Schaltungen, zum Ein- und Ausschalten von z.B. Leuchten von ein oder zwei Stellen aus
- SOLIDE - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff für eine sichere Anwendung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 10 A 250 V~

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	PrimaLuxe, UP
Artikelnummer	0510345992
EAN-Nummer	4008297103455

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsstrom	10 A
Montageart	Unterputz
IP-Schutzart	IP20
Einbautiefe	32 mm
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt

Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte	Thermoplast
Zusammenstellung	Basiselement mit Bedienaufsatz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	36 mm
Bedienungsart	Wippe
Nennspannung	250 V
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	Weiß
Länge netto mm	70,8 mm
Breite netto mm	70,8 mm
Höhe / Tiefe netto mm	47 mm
Gewicht netto gr	384 g
Beschreibung	Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmer und Büro. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Volumen in cm³	236 cm³

MEDIA

Schutzartzeichen

