



MOVEMIC 88+ RECEIVER KIT

DRAHTLOSES STEREO-MIKROFON MIT EMPFÄNGER

ÜBERSICHT

Das MoveMic 88+ wurde entwickelt, um Content Erstellern eines der vielseitigsten drahtlosen Mikrofone an die Hand zu geben, das mit der dazugehörigen Shure MOTIV Video App auf iOS- und Android-Geräten konfiguriert werden kann, um professionelle Audio- und Videoaufnahmen zu machen. Egal ob Field Recording, mobile Aufnahmen, Filmproduktionen oder Interview-Aufzeichnungen - das MoveMic 88+ kann mit den anpassbaren DSP-Einstellungen und vier wählbaren Richtcharakteristiken für nahezu jede Situation konfiguriert werden. Das MoveMic 88+ ist eine Weiterentwicklung unserer bekannten MV88 und MV88+ Mikrofone und kann mit den Shure MOTIV Video oder MOTIV Audio App(s) direkt an dein Smartphone angeschlossen werden, ohne dass ein Empfänger benötigt wird. Mit dem mitgelieferten MoveMic Empfänger kannst du deine Anschlussmöglichkeiten erweitern und direkt auf Kameras, Computer und Drittanbieter Apps aufnehmen.

FEATURES

- 4 wählbare Richtcharakteristiken für ultimative Vielseitigkeit (Stereo (einstellbar), Mono (Niere), Mono (Achtcharakteristik), Raw Mitte-Seite).
- 5 Preset-Modi (Sprache, Gesang, Linear, Akustisch, Laut).
- Verbinde dich mit Kameras, Computern oder mobilen Apps von Drittanbietern über den mitgelieferten MoveMic Receiver.
- Verbinde dich direkt ohne einen Empfänger mit deinem iOS oder Android Mobilgerät über die Shure MOTIV Video oder MOTIV Audio App(s).
- Konfiguriere und passe deine DSP-Einstellungen wie Richtcharakteristik, Gain, Kompressor, Presets, EQ, Monitor Mix, L/R-Kanalwechsel und die neu eingeführte Noise Reduction an.
- 8 Stunden Akkulaufzeit bei voller Ladung.
- Integrierter Kopfhörerausgang für dein Monitoring mit anpassbarem Monitor-Ausgang.
- Verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt genutzten Gerät (Smartphone oder MoveMic Receiver).

SPEZIFIKATIONEN

Übertragungsbereich (-10 dB)	40 Hz - 18 kHz
Dynamikbereich	96,5 dB
Eigenrauschen (digitaler USB-Ausgang)	26 dB
Maximaler Schalldruckpegel (SPL)	122,4 dB SPL
Empfindlichkeit (digitaler USB Ausgang)	-34,5 dBFS/Pa
Bitrate direkt aufs Smartphone	16 Bit
Bittiefe zum MoveMic Receiver	24 Bit
Sampling Rate	44,1 kHz oder 48 kHz
Gain-Regelbereich	0 - 40 dB
Mindestabschlussimpedanz - Kopfhörer	16 Ω
Maximale Kopfhörer-Ausgangsleistung	26,4 mW @ 1% THD
Mindestabschlussimpedanz - Camera Out	2 k Ω
Maximaler Ausgangspegel Kamera (Mic-Pegel)	-26 dBV
Maximaler Ausgangspegel Kamera (Line-Pegel)	-8,3 dBV
Latenz 3,5-mm-Klinke (ohne Geräuschunterdrückung)	17,6 ms
Latenz 3,5-mm-Klinke (mit Geräuschunterdrückung)	19,6 ms
Latenz zu USB	geräteabhängig
Reichweite	bis zu 30 m Sichtlinie

Verwende für die direkte Verbindung mit dem Smartphone ausschließlich die Shure MOTIV Video und MOTIV Audio App(s).

Um die Apps anderer Hersteller nutzen zu können, empfiehlt Shure die Verwendung des MoveMic Receivers.

TECHNISCHE DATEN (MIKROFONE)

Abmessungen (ohne Windschutz)	28 mm x 28 mm x 89 mm (L x B x H)
Gewicht (ohne Windschutz)	99 g
Gehäuse	Zinkdruckguss, schwarz verchromt
Antenne	bearbeiteter Stahlrahmen mit Edelstahlgewebe, satiniert verchromt

TECHNISCHE DATEN (EMPFÄNGER)

Abmessungen (inklusive Zubehörschuh)	65 mm x 67 mm x 19 mm
Gewicht (ohne Windschutz)	81 g
Gehäuse	schwarzes PC/ABS-Thermoplast
Antenne	Blech (verzinnter Stahl)



MoveMic 88+ Receiver Kit
Drahtloses Stereo-Mikrofon mit Empfänger