

# Xerox® VersaLink® Farb-Multifunktionsdrucker

C505

Die VersaLink C505 Farb-Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Systemspezifikationen		VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
<b>Geschwindigkeit 1-seitig</b> A4/210 x 297 mm	Max. 43 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß		
<b>Geschwindigkeit 2-seitig</b> A4/210 x 297 mm	Max. 42 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß		
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	Bis zu 120.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>		
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 8000 Seiten		
<b>Festplatte</b>	Optionale 250-GB-Festplatte	250-GB-Festplatte	
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz Dual-Core		
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 GB		
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Tap-to-Pair		
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support		
Gerätespezifikationen			
Elektrische Anschlusswerte			
Europa	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A		
Leistungsaufnahme			
Endlosdruck <sup>4</sup>	Max. 730 Watt (110 V)		
Betriebsbereitschaft/Standby-Modus <sup>4</sup>	Max. 89 Watt (110 V)		
Energiesparmodus/Ruhezustand <sup>4</sup>	Max. 0,9 Watt (110 V)		
Betriebsbedingungen			
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	0 °C bis 35 °C		
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	10 °C bis 32 °C		
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %		
<b>Schalleistungspegel</b>	Betrieb: Max. 7,17 B(A); Bereitschaft max. 4,9 B(A)		
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: Max. 56,2 dB(A); Bereitschaft max. 33,6 dB(A)		
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Nur 65 Sekunden		
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 11 Sekunden		

# Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C505/S	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
VersaLink C505/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink C505/S	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
VersaLink C505/X	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Zertifizierungen				
	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Druck				
<b>Erster Druck nach</b>	Nur 9 Sekunden in Farbe/9 Sekunden in Schwarzweiß			
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1200 x 2400 dpi			
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5e, 6 PDF- XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Maximal bedruckbarer Bereich</b>	4 mm von den Blattkanten			
<b>Druckfunktionen</b>	Standardeinstellungen für Anwendungen Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschüreneerstellung Entwurfsmodus Auftragsidentifizierung Auftragsüberwachung Persönlicher Druck Drucken von USB Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Duplexdruck (Standardeinstellung) Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen			
<b>Drucken von USB</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			
<b>Betriebssysteme</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS®, Version 10.10, 10.11 und 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			

# Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Schriftarten</b>	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83
<b>Kopieren</b>	
<b>Scanner</b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie
<b>Format Vorlagenscanner</b>	Vorlagenglas: Bis 216 x 356 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm
<b>Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Bis zu 43 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
<b>Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Bis zu 43 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
<b>Erste Kopie nach</b>	Nur 7 Sekunden (Farbe)/5 Sekunden (Schwarzweiß)
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
<b>Menge</b>	1 – 999
<b>Auflösung (max.)</b>	Bis zu 600 x 400 dpi
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
<b>Kopierfunktionen</b>	Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Ausblendung der Buchmitte Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Ausweiskopie Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenart Musterauftrag Schärfe
<b>Scannen</b>	
<b>Funktionalität</b>	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxe aufträge übertragen werden
<b>Lesegeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 40 Seiten/Min. A4 Farbe: Scannen mit bis zu 40 Seiten/Min. A4
<b>Lesegeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen mit bis zu 69 Seiten/Min. A4 Farbe: Scannen mit bis zu 52 Seiten/Min. A4
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi optische Auflösung
<b>Bittiefe</b>	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Vorlagenglas: Bis 216 x 356 mm Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm
<b>Netzwerkablageprotokolle</b>	FTP SMTP KMU
<b>Dateiformate</b>	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Durchsuchbare PDF-Dateien Kennwortgeschützte PDF-Dateien Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
<b>Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)</b>	WIA TWAIN
<b>Unterstützte Scanziele</b>	Scanausgabe an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)

# Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen		
<b>Xerox® ConnectKey®-Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)</b>	Steigern der Produktivität von Benutzern durch Vereinfachen und Beschleunigen alltäglicher Routineaufgaben. Anders als für herkömmliche Software sind für ConnectKey-Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.	
<b>Fax</b>	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Fax <sup>5</sup>		
<b>Faxübertragungsrate</b>	-	33,6 kbit/s
<b>Arbeitsspeicher</b>		4 MB
<b>Auflösung</b>		Max. 600 x 600 dpi
<b>Komprimierung</b>		MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxfunktionen</b>		Faxen ohne PC-Unterstützung, LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail, Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2000 Kontakte)
Mobile Lösungen und Apps		
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.	
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.	
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs vom Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.	
<b>Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (4.4 oder Folgeversion) vereinfacht mobiles Drucken ohne Apps von Drittherstellern oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.	
<b>Xerox® Mobile Link-App (kostenlos im Google Play™ Store und Apple® Store)</b>	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Sie können damit im Handumdrehen One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.	
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer Serverversion (am Standort des Kunden) als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht dem Kunden so unübertroffene Flexibilität.	

# Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

Sicherheit	
<b>Standard-Sicherheitsfunktionen</b>	Firmware-Verifizierung Zertifikatverwaltung Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate Zertifikatsperrlisten/Online Certificate Status-Protokoll (OCSP) Überprüfung des Zertifikatpfads Sofortige Festplattenüberschreibung (optionale Festplatte bei C505/S) 256-Bit-AES-Verschlüsselung FIPS-140-2 TLS/SSL SNMPv3 Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Netzwerkauthentifizierung Zugriffskontrollen Rollenbasierte Berechtigungen Domänenfilter IP-Adressfilter Portfilter Prüfprotokoll Geschützte E-Mail Geschütztes Fax Geschützte Ausgabe Geschützter Scan
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	<b>Xerox® Standard Accounting</b> Max. 9.999 Benutzerkostenstellen (mit optionaler Festplatte)/1000 Benutzerkostenstellen (ohne Festplatte)  <b>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung</b> Max. 1000 Benutzerkennungen und 1000 Kostenstellennummern Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten</li> <li>Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren</li> </ul>
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen.</li> <li>Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Sicherheitsverbesserungen, darunter Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern</li> </ul>
Papierhandhabung	
Vorlageneinzug	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	Simplex: 60 bis 128 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 bis 128 g/m <sup>2</sup>
Zusatzzufuhr	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	150 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>

# Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

<b>Arten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Arten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier Umschlag
<b>Bis zu vier zusätzliche Behälter (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Arten</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
<b>Großraumbehälter (optional)</b> (Nur ein zusätzlicher 550-Blatt-Behälter kann zum Großraumbehälter hinzugefügt werden)	
<b>Kapazität<sup>3</sup></b>	2000 Blatt
<b>Formate</b>	A4
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Arten</b>	Postpapier Normalpapier Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Standardkapazität des Geräts<sup>3</sup></b>	700 Blatt
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>3</sup></b>	3.250 Blatt

## Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

<b>Materialausgabe</b>	
<b>Ausgabekapazität<sup>3</sup></b>	400 Blatt
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	Standard
<b>Geräteverwaltung</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web Software</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>• Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller</li> <li>• Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite</b>	
<b>Gerätestatus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Quick Links</li> </ul>
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
<b>Remote-Services</b>	
<b>Automatische Zählerablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>Wartungsassistent</b>	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.
<b>Lieferumfang</b>	
	VersaLink C505 Farb-Multifunktionsdrucker Kapazität der Starter-Tonerpatrone: Jeweils eine (Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 2.400 Druckseiten <sup>6</sup> , Schwarz: 5000 Druckseiten <sup>6</sup> ) CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung), Druckertreibern und Garantieerklärung Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel

# Xerox® VersaLink® C505 Farb-Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>		
<b>Tonermodul mit Standardkapazität</b>	Schwarz: 5000 Standardseiten <sup>6</sup> Cyan: 2400 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 2400 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 2400 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Tonermodul mit hoher Kapazität</b>	Schwarz: 12.100 Standardseiten <sup>6</sup> Cyan: 5200 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 5200 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 5200 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Extrem-Hochleistungs-Toner</b>	Cyan: 9000 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 9000 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 9000 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
<b>Austauschmodule</b>		
<b>Trommeleinheiten</b>	Cyan: 40.000 Seiten <sup>7</sup> Magenta: 40.000 Seiten <sup>7</sup> Gelb: 40.000 Seiten <sup>7</sup> Schwarz: 40.000 Seiten <sup>7</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Resttonerbehälter</b>	30.000 Seiten <sup>7</sup>	108R01416
<b>Zubehör</b>		
<b>550-Blatt-Papierbehälter</b>		097S04949
<b>Großraumbehälter</b>		097S04948
<b>Unterschrank</b>		097S04955
<b>Stand/Rollen (enthalten im Großraumbehälter und Unterschrank)</b>		097S04954
<b>Productivity Kit mit 250-GB-Festplatte</b>		497K18360
<b>WLAN-Adapter (WLAN-Kit)</b>		497K16750
<b>Interner Kartenleser/RFID-Kit</b>		497K18120

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares maximales Druckvolumen innerhalb eines einzelnen Monats. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßiger monatlicher Durchsatz.

<sup>3</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Analoges Telefonanschluss erforderlich.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Die Ergiebigkeit ist je nach Bild, Bereichsabdeckung und Druckmodus unterschiedlich.

<sup>7</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Leistung variiert je nach Auflage, Materialformat-/ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.de](http://www.xerox.de)

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.