



Fuba GAD 300

Artikelnummer: 22520050

Unverbindliche Preisempfehlung: 9,90 €*

Die Fuba GAD 300 ist eine Satelliten-Enddose mit drei separaten Ausgängen: IEC-Stecker für TV, IEC-Buchse für Radio und F-Buchse für Satellit.

Die Einzeldose besteht aus einem hochwertigen Metalldruckgehäuse und ist dementsprechend robust. Sie ist perlweiß und lässt sich dank Abdeckplatte optimal und unauffällig in Wänden montieren. Einmal verbaut, funktioniert die Antennendose langlebig in höchster Qualität. Fuba gibt eine 5-jährige Garantielaufzeit auf sein Qualitätsprodukt.

Merkmale

- drei Ausgänge für Radio, TV und Satellit
- massives Metalldruckgehäuse
- Abdeckplatte für unauffällige Montage

Technische Daten

EAN	8024427003828
Anschlüsse	Sat: F-Buchse, TV: IEC-Stecker, RF: IEC-Buchse
Farbe	perlweiß
Anschlussdämpfung 0,5...450 MHz	2,0 dB
Anschlussdämpfung 470...862 MHz	1,5...2,5 dB
Anschlussdämpfung 950...2150 MHz	2,0...3,0 dB
Ausführung	Einzeldose
Ausgangsfrequenz Radio	88...108 MHz
Ausgangsfrequenz TV	5...74 MHz / 120...862 MHz
Ausgangsfrequenz Satellit	950...2250 MHz

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 04.10.2017

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de