

XORO HRS 8658 (SAT100589)



HD DVB-S2 Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable) Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: HDMI (bis 1080p) & SCART (RGB) USB 2.0 & LAN-Schnittstelle 7-Segment LED-Display (4 Stellen) Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext Einfache Installation - Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung:	AC 220-240V bei 50/60Hz
Stromverbrauch:	6 Watt /
Abmessungen:	168x40x118mm
Gewicht:	450g (inkl. Fernbedienung)

Tuner

Frequenzbereich:	950 - 2150 MHz
Impedanz:	75Ohm
LNB Versorgung:	13V/18V, max. 350mA
Modulation:	QPSK, 8PSK
Suchmodus:	TP-Scan, Netzwerk, Blind Scan
Speicherplätze:	200 Satelliten, 3000 Transponder, 4000 Sender
Favoritengruppen:	8 (Individuell benennbar)
Einkabelempfangsanlagen:	Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, Bandfrequenz editierbar)
Weiteres:	Backup der Senderliste zu USB

Dekoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC/H.264 HP
Video-Auflösung:	bis zu 1920 x 1080p
Video-Seitenverhältnis:	4:3/16:9
Audiodekodierung:	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video:

Antenne: HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
 LNB IN (F-Stecker)
 Daten: USB 2.0, Ethernet (RJ45)

Anzeigen und Bedienelemente

Display: 7-Segment LED, grün, 4 Stellen (Dimmbar, Uhrzeitanzeige in Standby optional)
 Fernbedienung: Infrarot, 45 Tasten
 Nahbedienung: Tasten: Standby, CH+/-

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
 Video: AVI, MKV, TS, MPG u.a.
 Musik: MP3
 Foto: JPEG, BMP

Netzwerk

Funktionen: Wettervorhersage, RSS-Feedreader

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 – 40° C
 Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 198x155x58mm
 Gewicht OVP: 600g
 EAN: 4260427612088
 Artikelnummer: SAT100589

Lieferumfang

: XORO HRS 8658
 Fernbedienung
 Bedienungsanleitung