

**Steckdose SCHUKO, rot, Beschriftungsf.,
erh. Berührungsschutz****PRODUKT DATENBLATT**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	rot
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

**Steckdose SCHUKO, rot, Beschriftungsf.,
erh. Berührungsschutz**

Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen
mit rotem Sockel
und roter Zentralplatte für Kombinationen
2-polig, 16 A 250 V,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620
mit Zentralplatte für Kombinationen

erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620
mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Bestellnummer**Artikelnummer****EAN**

00791331

D 80.6511.36 SI NA

4010105791334

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA