

Smartlife Power Strip | WLAN | 3 x Schutzkontakt (CEE 7/3) / 4 x USB | 16 A | 3680 W | Netzkabellänge: 1.8 m | -10 - 40

General information

Diese Steckdosenleiste wird direkt mit Ihrem WLAN-Router verbunden und ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung und Zeitplanung von drei Geräten.

Die einfache Einrichtung ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte ein- oder ausschalten und mit Ihrem Smartphone Zeitpläne dafür zu erstellen. Mit Amazon Alexa und Google Home können Sie sie auch über Ihre Stimme steuern.

Sie unterstützt einen Gesamtstrom von bis zu 3680 W (230 V/16 A) und kann als eigenständige Smart-Steckdose verwendet oder mit anderen Nedis® SmartLife-Produkten kombiniert werden, um Ihr Smart-Home zu schaffen.

Informationen zu Nedis® SmartLife
Entdecken Sie eine breite und stetig wachsende Produktpalette - wie Glühlampen, Schalter, Steckdosen, Sensoren und Kameras - die alle über eine benutzerfreundliche und intuitive App gesteuert werden können. Mit den von Amazon Alexa und Google Home unterstützten Sprachsteuerungsfunktionen und nicht mehr als Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk ist dies das leicht gemachte vernetzte Smart-Home schlechthin. Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Smart-Glühlampe oder eine einzige Steckdose suchen oder Ihr gesamtes Haus automatisieren möchten - entdecken Sie, wie zugänglich Smart-Technologie heute ist.

Features

- Einfache Einrichtung - direkte Verbindung mit Ihrem WLAN-Router
- Steuern Sie oder erstellen Sie Zeitpläne für die Steckdosenleiste - von Ihrem Smartphone aus
- Mit Amazon Alexa oder Google Home kompatibel - für die Sprachsteuerung von drei Geräten

Specifications

Farbe: Weiss
Material: Kunststoff



Sales information

Order code: **WIFIP311FWT**
Product description: Smartlife Power Strip | WLAN | 3 x Schutzkontakt (CEE 7/3) / 4 x USB | 16 A | 3680 W | Netzkabellänge: 1.8 m | -10 - 40 °C | Android™ & iOS | Weiss
Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	110 mm	70 mm	295 mm	670 g
4	110 mm	300 mm	173 mm	2662 g
20	330 mm	310 mm	550 mm	14180 g

Eingangsstrom:	16 A
Breite:	65 mm
Maximale Sendeleistung:	18 dBm
Tiefe:	40 mm
Eingangsspannung:	220 - 240 VAC
Gewicht:	550 g
Maximaler Ausgangsstrom pro Port:	2.4 A
Netzstecker:	Typ F (CEE 7/7)
Betriebstemperatur:	-10 - 40 °C
Sendefrequenzbereich:	2412-2484 MHz
Netzkabellänge:	1.8 m
Geräteausgangsanschluss:	3 x Schutzkontakt (CEE 7/3) / 4 x USB
Ausgangsstrom:	16 A
Ausgangsspannung:	220 - 240 VAC
Kontrolliert von:	App / Stimme
Länge:	280 mm

Package contents

Smart-Steckdosenleiste
Kurzanleitung