

Argus MagiCam

Energiesparende 2MP Drahtlos-Kamera für den Innen- & Außenbereich

- Magnetische Befestigung für einfache Installation
- Bis zu 9 Monate Batterielebensdauer
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- Keine monatlichen Gebühren

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/3,2" CMOS-Sensor
Auflösung	1920 x 1080 (2 Megapixel) bei 15 fps (batteriebetrieben); 1920 x 1080 bei 20 fps (eingeschaltet)
Objektiv	f=2,3mm, F=2,2
Videokomprimierung	H.264
Sichtfeld	Diagonal: 132° Horizontal: 113,3° Vertikal: 62,7°
Infrarot-Nachtsicht	LED: 1 Stk./0.3W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Bildfrequenz	Standard: 15 fps, nicht einstellbar
Bitrate	Standard: 1024Kbps, nicht einstellbar
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
Akkukapazität	AA-Batterien oder 5V/1A-Direktstrom

Battery Life	9 Monate
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
Speicherung	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SSL, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugetrkennung; Tiererkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Bis zu 10m (33 Fuß)
PIR-Erkennungswinkel	120° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant, Alexa
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Betriebsumgebung	

Betriebstemperatur	-10°C~55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	20% ~ 85%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Ø68*68*28,86mm
Gewicht	108 g (ohne Batterie)
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support finden Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Typ-C
Staubschutzkappe
2. Infrarot-LED
3. PIR-Objektiv
4. CDS
5. Mikrofon
6. Reolink-Logo



1. Ein- & Ausknopf/
Resetknopf
2. Lautsprecher
3. microSD-
Kartensteckplatz
4. Magnetische
Tischhalterung
5. Typ-C-Anschluss

<https://reolink.com>