

# Akku-Rührgerät

## DUT131Z

18V • 165 mm • 1,5-13 mm

Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten. Einstellbar auf zwei Drehzahlen haben Klumpen keine Chance. Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm.

Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine. Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0-350 / 0-1300 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	307 x 89 x 231 mm

### Spezifikationen

- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
- 2-Gang-Getriebe
- Mit Sanftanlauf
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

EAN 0088381876247

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## ■ Standard Zubehör

458814-5  
Spritzschutz



763448-4  
Bohrfutterschlüssel



## ■ Optionales Zubehör

458814-5  
Spritzschutz



763448-4  
Bohrfutterschlüssel



## ■ Weiteres Zubehör