Internetradio | 42 W | UKW | Bluetooth® | Fernbedienung | Schwarz

General information

Bringen Sie Ihr Audioerlebnis mit diesem multifunktionalen Internetradio von Nedis® auf die nächste Stufe.
Dieses elegante Radio verfügt über UKW- und Internetradio, sodass Sie Ihre Lieblingssender aus über 25.000 Sendern weltweit auswählen können.
Sie können es auch über Bluetooth® mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden und so Musik und Podcasts abspielen. Erstellen Sie eigene Listen Ihrer Lieblingssender oder Playlisten Ihrer Titel über die AirMusic App.
Ein lebendiges Farbdisplay mit Informationen zu Radiosendern, Interpreten und anderen Titelinformationen sowie die mitgelieferte Fernbedienung erleichtern Ihnen die Navigation durch Menüs und die Sendersuche.
Während Sie Musik laut oder über Kopfhörer genießen, kann über den USB-Anschluss Ihr Smartphone geladen werden und Sie können das Wetter in 5000 Städten prüfen.
Das ist ein intelligentes Radio!



Features

• UKW- und Internetradio - für mehr als 25.000 Radiosender
• Bluetooth-Technologie - drahtlose Übertragung von Musik und Podcasts auf dieses Radio
• Zwei individuell abgestimmte 2,5-Zoll-Treiber - für ein erstklassiges Sounderlebnis
• TFT-Farbdisplay - zeigt Informationen zu Radiosendern, Interpreten und Musiktiteln an
• Fernbedienung - für einfache Navigation durch Menüs und Modi
• 1,0-A-USB-Ladeanschluss - zum Aufladen Ihres Smartphones
• Wettervorhersage - für 5000 verschiedene Städte

Specifications

Farbe:	Schwarz
Stecker:	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Material:	ABS
Ausgang Spannung:	5 VDC
Radio bands:	FM / Internet

Sales information

Order code:	**RDIN4000BK**
Product description:	Internetradio | 42 W | UKW | Bluetooth® | Fernbedienung | Schwarz
Packaging:	Giftbox
Brand name:	Nedis

5 412810 329656

Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	140 mm	215 mm	330 mm	1880 g
4	350 mm	305 mm	440 mm	8130 g

Internetradio | 42 W | UKW | Bluetooth® | Fernbedienung | Schwarz

Wireless-Technologie:	Wi-Fi
Antennengewinn:	2 dBi
Netzwerkunterstützung:	DLNA
Ausgangsstrom:	1.0 A
Bildschirmgröße:	2.4"
Max. Radio Sendeleistung:	18.5 dBm
Tuning Type:	PLL
Weckfunktion:	ja
Snooze-Funktion:	Ja
Bluetooth-Version:	v5.0
Spitzenausgansleistung:	42 W
Eingebaute DSP:	Ja
RMS:	14 W
Anzahl der voreingestellten Stationen:	250
Treiber Größe:	2.5 mm
Frequenzbereich:	2.4 - 2.48 GHz
Frequenzgang:	50 Hz...18kHz
Anschlüsse - Eingang:	1x 230 V
Leistungsaufnahme Betrieb:	29 W

Package contents

Radio
Fernbedienung (mit Batterie)
Euro-Netzkabel
Kurzanleitung