

# Akku-Kombihammer

## HR008GZ

40V max. • SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm

**Akku-Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und SDS-PLUS-Aufnahme für intensive Arbeiten**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 30 mm. Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX10 aufgesetzt werden.



### Technische Details

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bürstenloser Motor          | ✓                          |
| Akkusystem XGT              | ✓                          |
| Akkuspannung                | 40 V                       |
| Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)    | Li-ion                     |
| Akkuschutzsystem            | ✓                          |
| System                      | XGT 40Vmax/80V max         |
| Leerlaufdrehzahl            | 0 - 840 min <sup>-1</sup>  |
| (Leerlauf-)Schlagzahl       | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Holz        | 32 mm                      |
| Bohrleistung in Beton       | 80 mm                      |
| Bohrleistung in Stahl       | 13 mm                      |
| Idealer Bohrbereich (Beton) | 30 - 80 mm                 |
| Einzelschlagstärke          | 3,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen     | 30 mm                      |
| Passend für SDS-PLUS        | ✓                          |
| Motorbremse                 | ✓                          |

### Spezifikationen

- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her

**EAN 0088381764551**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**331886-4**

Tiefenanschlag

**198993-4**

Bohrer-/Meißelfett



**443122-7**

Lappen



**126882-3**

Seitengriff kpl.



## Optionales Zubehör

**191F95-1**

Staubabsaugung DX10



**198900-7**

AWS Funk-Adapter WUT01



**198993-4**

Bohrer-/Meißelfett



**821875-2**

Transportkoffer

## Service

Explosionszeichnung

