



TF-TA65DL

Tipp-Funk®-Taster-Aktor Dimmschalter ohne N-Anschluss

Funk-Taster-Aktor Dimmschalter ohne N-Anschluß. Für Einzelmontage 84x84x16/33 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Reinweiß glänzend. Mit Power MOSFET. 230 V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 200W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare ESL und 230V-LED-Lampen in der Betriebsart 'Phasenabschnitt' bis 200W bzw. in der Betriebsart 'Phasenanschnitt' bis 40W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Mindestlast bei 'Phasenabschnitt' 20W, bzw. bei 'Phasenanschnitt' 8W. Keine induktive (gewickelte) Trafos. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Mit integriertem Universal-/ Richtungstaster und Anschluss für zusätzliche konventionelle Taster. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Smart Home Sensor und Aktor.

Mit der komfortablen Tipp-Funk®-Technik können bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, Funk-Zentralsteuertaster sowie Bewegungssensoren TF-BSB eingelernt werden. Zusätzlich kann der Aktor mit parallel angeschlossenen konventionellen 230V-Steuertastern ohne Glimmlampenstrom gesteuert werden. Der integrierte Taster ist werkseitig als Universaltaster eingerichtet und kann mit einem Tipp- Funk-Befehl als Richtungstaster eingelernt werden.

Montage über einer 55 mm-Schalterdose. 16 mm überstehend und 33 mm tief in der Dose. 230V-Stromversorgung und Anschluss konventioneller Taster über hinten liegende Anschlussklemmen.



Profi-Baureihe

TF-TA65DL

Taster-Aktor Dimmschalter

EAN 4010312318621

94,30 €/St.