



Chess

Typ	ECO Power 58
Artikelnummer	5098
Anzahl der Eingänge	
SAT	4
Terr.	1
Anzahl der Ausgänge zum Receiver	8
Frequenzbereich	
SAT	950 - 2150 MHz
Terr.	5 - 790 MHz
Anschlussdämpfung	
SAT 950 MHz	- 4 dB
SAT 2150 MHz	+ 2 dB
Terr. 5 - 790 MHz	- 18 dB
Max. Eingangspegel	
SAT	95 dB μ V
Terr.	108 dB μ V
Max. Ausgangspegel (EN 50083-3)	
SAT	97 dB μ V
Terr.	90 dB μ V
Steuerung Polarisation	
Horizontal	16 - 19 V
Vertikal	12 - 15 V
Steuerung Bandumschaltung	
High	22 kHz $\pm$ 4 kHz
Low	0 kHz
Entkopplung	
SAT-SAT	> 30 dB
SAT-Terr.	> 35 dB
Rückflussdämpfung	> 8 dB (Typ. 10dB)
Leistungsaufnahme im Standby	0 Watt
Stromverbrauch intern	30 mA
Strom	
im Standby	0 mA
zum LNB maximal	500 mA
Fernspeisung durch Receiver	30mA zuzüglich LNB-Strom
Zulässige Umgebungstemperatur	-10.. + 60 °C
Abmessungen ohne Buchsen	80x80x20 mm
Gewicht	134 g
Ext. Spannungsversorgung (optional)	
Spannung	12 V
Strom mindestens	300 mA
Anschlussbuchse am Gerät	F
EAN	4260107565307

Artikelnummer: 5098