XORO HRT 8772 HDD (2 TB) (SAT100499)

(DVB-T2 HD, HEVC H.265, TWIN Tuner, PVR Ready, Festplatte, USB, S/PDIF, Irdeto, freenet TV)

Speziell für Kunden, die sich einen DVB-T2 HD Receiver mir eingebauter Festplatte wünschen, wurden die TWIN-Tuner Receiver der Modellreihe XORO HRT 8772 HDD entwickelt. Die Festplatte ist bei diesen Geräten in einem Laufwerksschacht hinter der Frontblende installiert. Zum Ein- und Ausbau ist kein Öffnen des Gehäuses erforderlich.

Der Receiver wird mit vorinstallierter 2 TB SATA-Festplatte geleifert.

Die beiden Empfangsteile der TWIN Tuner-Receiver erfordern keine komplizierten Einstellungen, keine zusätzlichen Kabel oder spezielle Antennen. Nachdem die Erstinstallation abgeschlossen ist, stehen beide Empfangsteile automatisch zur Verfügung. Jetzt ist es möglich, während der Aufnahme eines Senders auf einen anderen Sender umzuschalten. Natürlich nehmen die XORO Receiver auch zwei Sendungen zur gleichen Zeit auf. Dies klappt sowohl auf Tastendruck als auch Timer-gesteuert. Während der Receiver aufnimmt kann er zeitgleich bereits vorhandene Aufnahmen abspielen.

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO HRT 8772 HDD 2 TB erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu Full HD. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die privaten Programme. Das Irdeto Cloaked CA für freenet TV kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Der HRT 8772 HDD 2 TB verfügt über eine Vielzahl von unterschiedlichen Anschlüssen. So bietet er einen digitalen Audioausgang (S/PDIF optisch), einen USB-Anschluss, HDMI und analoge Audio- und Videoausgänge (1x AV, 1x Mini-SCART).

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung:	12V DC/1,5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch:	max.: 18W; Standby:
Abmessung/Gewicht:	260x240x55mm
	1,3kg (inkl. Fernbedienung, Festpl. und Netzteil)

Tuner

Impedanz:	75Ohm
Frequenzbereich:	174-230MHz, 470-858MHz
Speicherplätze:	1000
Favoritengruppen:	8 (Individuell benennbar)
Antennenversorgung:	5V, max. 50mA (zuschaltbar)

Dekoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile High Tier@Level4.1
Videoauflösung:	bis zu 1920x1080p (HEVC: 1080p@50/60fps)
Audiodekodierung:	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video:	HDMI (bis 1080p)
	3,5mm AV
	Mini-SCART (RGB/FBAS/Audio/Schaltspannung)
Antennenein-/Ausgang:	Antenneneingang (IEC)
Daten:	USB 2.0, Ethernet, Chipkartenleser (UICC 2FF)
Einbauschacht:	Für eine 2,5” SATA-Festplatte (max. Höhe: 9,5mm)

Anzeigen und Bedienelemente

Display:	7-Segment LED, 4 Stellen
Fernbedienung:	Infrarot
Nahbedienung:	5 Tasten (Standby, Sender +/-, Lautstärke +/-)

Media Player

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

Speichermedien:

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

	USB Massenspeicher / SATA-Festplatten mit FAT32/NTFS
Video:	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Musik:	MP3
Foto:	JPEG, BMP

USB Rekorder

PVR Ready:	USB-Massenspeichergeräte/SATA-Festplatten mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat:	TS-Datei
Timer-Anzahl:	64
Timer-Wiederholung:	Einmal/täglich/wöchentlich/Mo. - Fr./Sa. - So.
Weiteres:	Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, 2 Aufnahmen zur selben Zeit, 2 Timer-Aufnahmen zur selben Zeit, Wiedergabe vorhandener Aufnahmen während laufender Aufnahmen

Netzwerk

:	Wettervorhersage, RSS-Feedreader

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 – 40° C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Verkaufsverpackungsabmessungen:	252x300x105mm
Verkaufsverpackungsgewicht:	1,7kg
EAN:	4260427611357
Artikelnummer:	SAT100581

Lieferumfang

:	HRT 8772 TWIN HDD Fernbedienung Netzteil Bedienungsanleitung

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

SATA-Festplatte 2TB

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial