




LBB 1060/36 Bp

Bequem und nahezu vibrationsfrei auf dem Rücken zu tragen, erlaubt unser Akku-Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp ermüdungsfreies Arbeiten. Kraftvoll und leise, ideal auf großen Flächen.



1 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.

2 Lange Betriebsdauer


- 2 Akkufächer für besonders lange Einsatzzeiten.
- Perfekt für die professionelle Anwendung.

3 Komfortables Tragesystem

- Komfortables Arbeiten dank gepolsterter Schultergurte.
- Durchdachtes ergonomisches Konzept für längere Arbeitstätigkeiten.

4 Federgelagertes Gebläse

- Reduziert Vibrationen und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.
- Erhält die Gesundheit des Anwenders.



LBB 1060/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.042-509.0
EAN-Code		4054278634685
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Luftdurchsatz	m³/h	1060
Luftgeschwindigkeit	m/s	max. 65
Blaskraft	N	19
Drehzahlregulierung		variabel
Spannung	V	36
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	1600 × 500 × 460

Ausstattung

Standarddüse mit Metallschaber	■
---------------------------------------	---

LBB 1060/36 BP 1.042-509.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Akkus									
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0						Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	☐
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0						Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐
Ladegeräte									
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
Starterkit									
Starter Kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0						Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0						Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐

☐ Mögliches Zubehör.