Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



DX3 FILS C13A 1P+N 6KA 30MA AC

Best.-Nr. 411012

https://ekatalog.legrand.at/produkt/411012

€ 208.55 Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

Artikelbeschreibung

Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ AC, für Wechselfehlerströme nach ÖVE EN 61009-1, EN 61009-1, unverzögert, Bemessungsstrom In 13 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS C13A 1P+N 6KA 30MA AC
Serie: FI und FI/LS Schalter
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010
EAN-Code: 3414970351609
Gewicht (netto): 0,27 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.33



Datenblatt
F01594EN-01.pdf

Bilder

