

## KS 1800/35

Die handliche Einsteiger  
Elektro - Kettensäge für  
leichtgängiges Sägen  
ohne Abgase



automatische Kettenschmierung

**OREGON** Qualitäts Sägekette &  
Führungsschiene

Rückschlagschutz mit Sofort-  
Kettenbremse



www.tuv.com  
ID 100000000



**Die Einsteiger Elektro - Kettensäge KS 1800/35 von ATIKA ist dank Ihres geringen Gewicht sehr handlich und angenehm zu bedienen.**

### Ausstattung:

- Die **OREGON** Qualitäts- Führungsschiene mit Umlenkstern und rückschlagarmer Sägekette gewährleistet beste Arbeitsergebnisse.
- Der Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek. und der Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr sorgen für mehr Sicherheit.
- Die automatische Kettenschmierung verringert den Verschleiß und sorgt für eine angenehme Laufruhe.
- Die Kabelzugentlastung verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Netzsteckers.
- Der praktische Krallenanschlag, der Öltankverschluss mit Primer und die Ölstandsanzeige runden das Angebot positiv ab.



Kettensäge	KS 1800/35
Artikelnummer	302279
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Leistung P <sub>1</sub>	1800 W
Schnittlänge	356 mm
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/sek
<b>OREGON</b> Sägekette (rückschlagarm)	9,52 mm (3/8")
Tankinhalt (mit Ölstandsanzeige)	90 ml
garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	105 dB (A)
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	85,32 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K	0,58 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a <sub>vhw</sub>	3,55 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>OREGON</b> Führungsschiene mit Umlenkstern	✓
Kabelzugentlastung und Krallenanschlag	✓
automatische Kettenschmierung & Öltankverschluss mit Primer	✓
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek. & Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr	✓
inkl. Kettenschutz	
Gewicht ca.	4,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

## Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany • Telefon: +49 (0) 82 22 / 4130 - 0 • Telefax: +49 (0) 82 22 / 4130 - 24  
E-mail: info@lescha-atika.de • Internet: www.lescha-atika.de