

Akku-Kombo-Kit DLX2422

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • 1
Ladegerät

**Akku-Maschinen-Set 18 V mit Schlagbohrschrauber,
Staubsauger sowie zwei Akkus und einem Ladegerät**

Ein hochwertiges zweiteiliges 18 V Kombo-Kit für
den täglichen Einsatz bei Bau- und
Renovierungsmaßnahmen. Beinhaltet den DHP482
Akku-Schlagbohrschrauber, den DCL181F Akku-
Staubsauger, zwei Akkus BL1830B mit je 3,0 Ah
sowie ein Schnellladegerät DC18RC.



Enthaltene Maschinen



**Akku-Staubsauger
DCL181FZ**



**Akku-Schlagbohrschrauber
18V
DHP482Z**

Akku-Kombo-Kit

DCL181FZ



18V

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	53 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min
Behältervolumen Staub max.	0,65 L
Schalldruckpegel (L _{pA})	72 dB(A)
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	476 x 114 x 152 mm

Spezifikationen

- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt



Akku- Schlagbohrschrauber 18V

DHP482Z

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

**Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer
Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren**

Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123486-2
Bodendüse



198919-6
Fugendüse



199154-9
Schnellspannbohrfutter 13mm



251314-2
Schraube M4x12

443060-3
Feinfilter



346317-0
Einhängebügel



451208-3
Grobfilter



784637-8
PH/LS Doppelbit



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5 (2x)
Akku BL1830B



195584-2
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

199154-9
Schnellspannbohrfutter 13mm



Service - DCL181FZ

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung



Service - DHP482Z

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

