



DIGITRADIO 1 A

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und ASA-Warnfunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588497108	schwarz/silber	0100/4997	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17 x 5 cm
4019588119970	schwarz/silber	0110/4997	500 g	500 g		

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10
Stunden Wiedergabe

Frei belegbare Sender-Direktwahltaste

opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Typ: OLED

FUNKTIONEN

ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

Akkuladung per USB: Ja

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Extern

Leistung Netzteil: 5 10 W

USB Netzteil enthalten: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 A, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 1 A



Gut (84,3%)

SATVISION 11/2025