

## Datenblatt

# BenQ ZOWIE RL2455

60,96 cm/ 24" LED-Display

- 24" RTS Gaming Display
- Full-HD – 1080p/ 16:9
- 2x HDMI
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Black eQualizer



	Modell : RL2455
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LF4LB.DBE / 471 875506573 6
	Typ : 60,96 cm / 24" Wide (TN Panel)
<b>Panel</b>	Physikalische Auflösung : 1.920 x 1.080 Full-HD – 1.080p/ 16:9
	Pixelabstand : 0,276 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 609,6 mm / 531,36 x 298,89 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H / V : 170°/ 160°
	Kontrast (statisch) : 1.000:1
	Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1
	Helligkeit : 250 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 1 ms (GtG)
<b>Eingänge</b>	HDMI Buchse : 2x HDMI
	DVI Buchse : DVI-D (mit HDCP Unterstützung)
	15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog
	Kopfhöreranschluss / Audio In : Ja / Ja
	Eingangsfrequenzen H / V : 30~83 kHz / 50~76 Hz
<b>Bildkontrollen</b>	Bedienelemente : Ein/Aus - Schalter, 5 Tasten OSD
	Funktionen/ Einstellungsmöglichkeiten : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Phase, Pixeluhr, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeige-information
	Gaming spezial Features : Black eQualizer, Smart Scaling, Display Mode und Fighting Mode
<b>Extras</b>	Bildqualität : Senseye® 3-Technologie
	Lautsprecher : 2 x 2 Watt
	Halterung VESA : 100 mm x 100 mm
	Neigebereich : -5° / +15° vorn / hinten
<b>Energie</b>	Netzteil : Intern
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (On Mode) : ≤ 20 W
	Stromsparmmodus : < 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : TÜV GS, CE
	Ergonomie : ISO 9241-307
	Umwelt : TCO 5.2, Energy Star 6.0
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto: 4,1 kg
	Gehäusefarbe : Grau
	Größe mit Fuß (H x B x T) : 435 x 579 x 189 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, VGA- und DVI- Kabel, Kurzanleitung / Manual-CD
	Garantie und Service : 2 Jahre Pickup, Repair and Return

