



ILA-100RCA

Best.-Nr.: 0212900

PRODUKTIINFOS

Passiver Stereo-Pegelregler (Cinch-Version)

für die präzise Lautstärkeeinstellung von Line-Signalen,

zum Einschleifen zwischen analogen Signalquellen und Verstärkern oder Aktivlautsprechern, z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen.

- 1 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang
- 1 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang
- Großer, leichtgängiger Pegelregler
- Mute-Taste
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Passiv, keine Stromversorgung nötig
- Hochwertiges Metallpultgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfrontblende
- Abmessungen 142 x 60 x 86 mm
- Gewicht 300 g

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ILA-100RCA

Kanäle	2
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	142 x 60 x 86 mm
Gewicht	277 g
Anschlüsse	1 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang, 1 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang

ILA-100RCA

EAN-Code	4007754225594
Nettogewicht	0,277 kg