Delock VGA zu HDMI Adapter mit Audio

Kurzbeschreibung

Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.

Spezifikation

• Anschlüsse:
Eingang:
1 x VGA 15 Pin Stecker
1 x Klinke 3 Pin Stecker (Audio)
1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
Ausgang:
1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
• Auflösung bis zu 1920 x 1080 (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
• HDCP Unterstützung
• Kabellänge:
VGA zu HDMI: ca. 25 cm
USB: ca. 25 cm
Klinke: ca. 25 cm
• LED Anzeige für Power und Aktivität
• OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
• Auflösungen (je nach Systemunterstützung Ihres PCs oder Notebooks) z. B.:
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080

Systemvoraussetzungen

• PC mit einem freien VGA Anschluss
• Ausgabegerät mit HDMI Anschluss
• Ein freier USB Typ-A Anschluss
• Optional: Klinkenbuchse für Audiosignal

Packungsinhalt

• VGA zu HDMI Adapter
• Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62597

EAN: 4043619625970

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.