



- LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse: F (Bei einer Skala von A bis G)

Der **DYON ENTER 19 PRO X2** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 19 PRO X2** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 19 PRO X2** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 19 PRO X2** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 19 PRO X2** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	47cm (18.5 Zoll)
Bildschirmformat / -auflösung	16:9 / 1.366 x 768
Helligkeit / Kontrast	180 cd/m ² / 600:1
Reaktionszeit	1,5 ms
Farben	16.7 Mio.
Schnittstelle	CI+ (Common Interface)
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p, 480p, 480i
Bildeinstellungen	Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch
Audioeinstellungen	Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
Sonstige Funktionen	Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
Mediafunktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
Lautsprecherausgang	2 x 3 Watt
Stromversorgung	100V – 240V; 50/60 Hz
Wandhalterung	100 x 100 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)

TV-Funktionen

Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten

HD DVB-S2 Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264

HD DVB-C Demodulation: 16 - 256QAM
DVB-T/-T2 Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM

Analog TV Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)
 Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'

Anschlüsse

1x	Mini YPbPr Anschluss
1x	CI+ Schacht
1x	AV Anschluss
1x	USB-Anschluss
1x	HDMI-Anschluss
1x	Kopfhöreranschluss
1x	VGA-Anschluss
1x	PC-Audio Eingang
1x	LNB-Anschluss (DVB-S2)
1x	Antenneneingang (DVB-T2/-C)
1x	Koaxial Ton-Ausgang

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang	DYON ENTER 19 PRO X2, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
---------------------	--

Abmessung (ohne Standfuß)	440 x 51 x 263 [mm]
Abmessung (mit Standfuß)	440 x 165 x 299 [mm]
Produktgewicht	2 kg
Verpackung Abmessung / Gewicht	490 x 100 x 320 [mm] / 2,3 kg

Artikelnummer	D800189
EAN	4260552542434
UVP	219,95 €