



Fuba FMK 540

Artikelnummer: 22010100

Unverbindliche Preisempfehlung: 89,90 €*

Der Fuba FMK 540 ist ein kaskadierbarer Multischalter für die Installation von Verteilanlagen mit einer sehr großen Anzahl von Anschlüssen. Er verfügt über 4 Teilnehmer-Ausgänge und 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch). In Verbindung mit dem Einspeiseverstärker Fuba OSV 505 eignet sich der FMK 540 zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern auf einem Stamm. Er zeichnet sich durch höchste Entkopplung zwischen Ein- und Ausgängen und einer maximalen Kaskadierbarkeit aus.

Die 5-jährige Garantie unterstreicht die außergewöhnlichen Qualitätsmaßstäbe dieser Baureihe, die höchste Anforderungen erfüllt.

Merkmale

- 4 Teilnehmer-Ausgänge
- mit 5 Stammleitungen (4 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen mit bis zu 120 Teilnehmern auf einem Stamm
- mit Funktions-LEDs
- Satellitensignal regelbar
- Klasse A Produkt
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414001748
Anschlüsse	F-Buchse
Eingänge	Sat. 4 + terr. 1
Ausgänge Durchgang	Sat. 4 + terr. 1
Ausgänge Sat.	4
Eingangsspegel max.	116 dBµV
Verstärkung Sat	1,0 dB
Ausgangspegel max.	102 dBµV
Durchgangsdämpfung Sat.	1,0 dB
Durchgangsdämpfung terr.	1,5 dB
Abzweigdämpfung terr.	25 dB
Abzweigdämpfung Sat	+/- 0 dB
Dämpfung regelbar	SAT: 20 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 45 dB
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Rückflussdämpfung Sat.	> 12 dB
Rückflussdämpfung terr.	> 15 dB
Stromverbrauch pro Ausgang	160 mA
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-10... +55°C
Gewicht	270 g
Maße	120 x 120 x 30 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 10.01.2019

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de