

HRT 8724

freenet TV-Receiver (DVB-T2 HD) mit USB-Rekorder und Media-Player

freenet TV

Einfach. Besser.
Fernsehen über
DVB-T2 HD.



XORO HRT 8724

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Zertifiziertes Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- USB-**Aufnahmefunktion und Timeshift**
- **Einstellbare Vor- und Nachlaufzeiten** für Timer-Aufnahmen
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

XORO HRT 8724

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max.: 12W; Typisch: 6,5W; Standby: <0,5W
Abmessungen	220x150x30mm
Gewicht	0,5kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

DVB-T/T2 Tuner

Eingangsfrequenz	174-230MHz, 470-858MHz
Impedanz	750hm
Antennenversorgung	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	400 Sender
Favoritengruppen	8 (individuell benennbar)

Dekoder

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
Videoauflösung	bis zu 1920x1080p
Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), AV (Klinkenbuchse)
Antenne	Antenneneingang/-ausgang (IEC)
Daten	USB 2.0, Chipkartenleser*

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen
Nahbedienung	1 Taste (Standby)

Media Player

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

USB Rekorder**

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32
Aufnahmeformat***	TS-Datei
Weiteres	Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, Endzeit aus EPG bei Sofort-Aufnahme, Aufnahmeliste sortieren, Vor- und Nachlaufzeiten einstellbar

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- **XORO HRT 8724**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8724** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Natürlich empfängt der **HRT 8724** auch alle bisherigen DVB-T Sender.

Die Erstinstallation des Receiver ist **nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Durch Anschluss eines USB-Speichergerätes verwandelt sich der XORO HRT 8724 in einen Rekorder mit Timeshift-Funktion.



Handelsdaten

Abmessungen OVP	238x172x67mm
Gewicht OVP	720g
Exportkartonmaße	360x250x360mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	7,2kg
EAN	4260001039980
Artikelnummer	SAT100563



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

* Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

** Verschlüsselte Sender können die Aufnahme- und Timeshift-Funktion abschalten oder einschränken.

***Aufnahmen von verschlüsselten Sendern werden verschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk gespeichert und können nur von dem Gerät wiedergegeben werden, welches die Aufnahme ursprünglich gemacht hat.