Produktdatenblatt

XORO SF 100 (ACC200230)

Single Universal LNB mit integriertem Satfinder und Kompass



- Geeignet für den direkten Betrieb eines SAT Empfängers
- Ideal für portable SAT Antennen, bspw. im Campingbereich
- Full HD, 4K - UHD und 3D fähig
- Feed-Durchmesser 40 mm
- Digitaler Satfinder und Kompass sind im LNB integriert
- Stromversorgung erfolgt über das Empfangsgerät
- Inkl. Wetterschutzkappe zum Schutz der Anschlussverschraubung
- Langlebig und wetterfest

Allgemeine Daten

Abmessungen:	130 x 60 x 60 mm
Gewicht:	105 g

Technische Daten

Input:	10.7 - 12.75 GHz
Output:	950 - 2150 MHz
LO:	9.75 / 10.6 GHz
Gain:	55 - 65dB
Rauschmaß:	0.3 dB
Feed-Durchmesser:	40 mm

Lieferumfang

enthalten sind:	Single Universal LNB Kurzanleitung Wetterschutzkappe

Handelsdaten

EAN:	4260427613801
Artikelnummer:	ACC200230
Abmessungen OVP:	136 x 65 x 65 mm
Gewicht OVP:	130 g

MAS Elektronik AG
FREE TO CHOOSE INNOVATION

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.xoro.de
www.mas.de

Auszeichnungen



MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.xoro.de
www.mas.de