



LCS-PS101-B USB-Printserver



Der LCS-PS101-B ist ein kleiner, handlicher Printserver für Drucker mit USB-Anschluss. Der Printserver ermöglicht den komfortablen Anschluss von Tintenstrahl-, Farb-, Laser- oder Nadeldruckern an Netzwerke mit 10 oder 100 Mbit/s. Die Anbindung eines Druckers erfolgt über einen leistungsstarken USB 2.0 Anschluss. Er unterstützt die gängigsten Betriebssysteme und Druckerprotokolle. Der Printserver ist über verschiedenste Software oder Web-Oberflächen auch für Laien einfach zu konfigurieren und zu administrieren. Der Printserver ist das ideale Gerät zum flexiblen Einsatz von Druckern in Heimumgebungen sowie kleineren bis mittleren Büros.

Eigenschaften:

- ◆ Windows basierendes Setup Programm, Web-Management, Telnet, HP-JetAdmin
- ◆ Unterstützt DHCP (client)
- ◆ Unterstützt Internet Printing Protokoll (IPP)
- ◆ Unterstützt SNMP
- ◆ Unterstützt Firmware Upgrade (TFTP)
- ◆ Eingebauter Flash RAM
- ◆ Eingebauter SDRAM
- ◆ LED für Schnelldiagnose

Spezifikationen:

Standards:	IEEE 802.3 und 802.3u
Chipsatz:	StarTech STR8132@200 MHz ARM9-based SoC
Protokolle:	TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, RAW TCP, SMB über TCP/IP
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows 9x/Me, Windows NT/2000/XP/ Vista/ 7, Mac OS 8.1 oder höher UNIX/ Linux, NetWare (Bindery/ NDS)
Anschlüsse:	1 x RJ-45 mit 10/100Mbit/s 1 x USB 2.0 Standard ,
Flash RAM:	1 MB
SDRAM:	8 MB
Netzteil:	Externes Netzteil 5V/2A
Dimensionen:	73.5 x 63 x 30 mm, 60g
Lieferumfang:	Handbuch, CD mit Software und mehrsprachigem Handbuch
EAN:	401662111175

Host basierende Drucker wie GDI, CAPT und PPA werden zur Zeit nicht unterstützt.
Änderungen vorbehalten.