

Smart Home Zwischenstecker Dimmaktor



Materialnummer	99921822
EAN Code	4047976130870
Hersteller	eQ-3 AG
Zuordnung zu Endgerätegruppe	IT, BBFN, CE
Material / Werkstoff	
Farbe	
Länge x Höhe x Breite	63 x 125 x 41 mm (ohne Stecker)
Gewicht	ca. 185 g
Kategorisierung Ladeprodukte	
Anschlussmöglichkeiten (Connector) Ladeprodukte	
Produktkategorie Headset / Audio	
Anschlussmöglichkeiten (Connector) Headset / Audio	
Tragekonzept Headset / Audio	
Bluetooth Profile	
Zertifizierungen / Merkmale	
Bemerkung zur Zertifizierung	
Speicher	
Lieferumfang	Smart Home Zwischenstecker Dimmaktor, Bedienungsanleitung in D und GB

KEY-FEATURES

- Abschnittsdimmer
- Schnell und ohne Werkzeug montiert
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Bedienung direkt am Gerät möglich



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Smart Home Zwischenstecker Dimmaktor

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

- Phasenanschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Schnell und ohne Werkzeug montiert, einfach einstecken
- Bedienung direkt am Gerät über Taste möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED zeigt Aktorzustand an
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz

Typ. Freifeldreichweite: > 100 m

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Anschlussleistung: max. 300 VA

Stand-by Verbrauch: 1 W

Schutzart: IP 20



ERLEBEN, WAS VERBINDET.