XORO HRM 7670 TWIN (SAT100590)

teilen, USB-Rekorder und Media-Player

HD Multi-Tuner-Receiver für digitales Antennen- (DVB-T/DVB-T2 HD) oder Kabelfernsehen (DVB-C) Empfang von unverschlüsselten DVB-T2 HD Sendern im H.265/HEVC-Format in Deutschland Empfang von unverschlüsselten DVB-C Sendern (SD/HD) in deutschen Kabelnetzen TWIN Tuner: Ermöglicht zwei Aufnahmen zur gleichen Zeit oder das Umschalten auf einen anderen Sender, während eine Aufnahme läuft HDMI-Ausgang (bis zu 1080p) Einfache Installation. 5V Speisespannung für aktive Zimmerantennen zuschaltbar Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext USB-Aufnahmefunktion und Timeshift HD Media Player (Wiedergabe von Video-, Musik- & Bilddateien)

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung:	12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch:	12W/ < 0,5W Standby
Abmessungen:	185x125x38mm
Gewicht:	500g (inkl. Fernbedienung und Netzteil)

Tuner

TWIN Tuner:	2x DVB-C Tuner 2x DVB-T/DVB-T2 TunerDer Receiver kann im DVB-T/T2 oder im DVB-C Modus betrieben werden. Es können also jeweils zwei DVB-C oder zwei DVB-T/T2-Sender gleichzeitig aufgenommen werden. Eine Mischung der Empfangsarten (z.B. DVB-C und DVB-T/T2 gleichzeitig aufnehmen) ist nicht möglich. Während eine Aufnahme läuft, kann auf einen anderen Sender der gleichen Empfangsart umgeschaltet werden.
Impedanz:	75Ohm
Eingangsfrequenz (T/T2):	174-230MHz, 470-858MHz
Eingangsfrequenz (C):	113-858MHz
Antennenversorgung:	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze:	999

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

Favoritengruppen:	8 (Individuell benennbar und sortierbar)
Weitere Funktionen:	Backup der Senderliste/Einstellungen zu USB

Dekoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
Videoauflösung:	bis zu 1920 x 1080p
Audiodekodierung:	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video:	HDMI (bis 1080p), 3,5mm AV (proprietär, Adapterkabel erforderlich)
Audio:	HDMI (bis 1080p), 3,5mm AV (proprietär, Adapterkabel erforderlich)
Antenne:	IEC-Buchse
Daten:	USB 2.0, Ethernet

Anzeigen und Bedienelemente

Display:	7-Segment LED, 4 Stellen
Fernbedienung:	Infrarot
Nahbedienung:	6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS (Max. Größe für Datenspeicher: 2TB. Es werden nur MBR-Partitionstabellen unterstützt. Datenspeicher mit GPT-Partitionstabelle werden vom Receiver vor der ersten Verwendung entsprechend partitioniert/formatiert. Bitte beachten Sie dazu auch das Handbuch. Für die PVR-Aufnahme und Timeshift empfehlen wir die Verwendung von USB-Festplatten.)
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video:	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Musik:	MP3
Foto:	JPEG

USB Rekorder

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS (Max. Größe für Datenspeicher: 2TB. Es werden nur MBR-Partitionstabellen unterstützt. Datenspeicher mit GPT-Partitionstabelle werden vom Receiver vor der ersten Verwendung entsprechend partitioniert/formatiert. Bitte beachten Sie dazu auch das Handbuch. Für die PVR-Aufnahme und Timeshift empfehlen wir die Verwendung von USB-Festplatten.)
Aufnahmeformat:	TS-Datei
Timer-Anzahl:	64
Timer-Wiederholung:	Einmal/täglich/wöchentlich/Mo. - Fr./Sa. - So.
Weitere Funktionen:	Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, 2 Aufnahmen zur selben Zeit1, 2 Timer-Aufnahmen zur selben Zeit, Wiedergabe vorhandener Aufnahmen während laufender Aufnahmen

Netzwerk

Funktionen:

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

	Wettervorhersage, RSS-Feedreader

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 – 40° C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

:	AV-Kabel (Klinke zu Cinch) Artikelnummer: ACC400514

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	265x206x59mm
Gewicht OVP:	0,73kg
EAN:	4260427612231
Artikelnummer:	SAT100590

Lieferumfang

:	XORO HRM 7670 TWIN Fernbedienung Bedienungsanleitung Netzteil