Akku-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem

DDF491ZJ01

18V • 50/27 Nm • 0-1.900 min-1

Maximale Vielseitigkeit. Für jede Anwendung. Akku-Bohrschrauber für verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Aufgaben.

Akku-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem und 20-facher Drehmomentbegrenzung. Ein Bohrfutteraufsatz 13 mm, ein Bithalteraufsatz 1/4", ein verstellbarer Versatzaufsatz für randnahes Arbeiten und ein Winkelaufsatz zum Arbeiten in engen Arbeitsbereichen gehören zum Lieferumfang.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1900 min^{-1}
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomentbegrenzung	20
Blockierdrehmoment	65 Nm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	38 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	51 mm
Aufnahme	1/4" "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,2 - 2,1 kg

Spezifikationen

- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Einfache, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- LED mit Vor- und Nachglimmfunktion zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0197050021885

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1918F1-0
Bohrfutteraufsatz 13mm



1918F2-8
Bithalteraufsatz 1/4"



1918F4-4
Versatzaufsatz 1/4"



1918F6-0
Winkelaufsatz 90° 1/4"



346317-0
Einhängebügel



784244-7
Doppelbit PH2

821550-0
MAKPAC Gr. 2



Optionales Zubehör

1918F1-0
Bohrfutteraufsatz 13mm



1918F2-8
Bithalteraufsatz 1/4"



1918F4-4
Versatzaufsatz 1/4"



1918F6-0
Winkelaufsatz 90° 1/4"



346317-0
Einhängebügel



784244-7
Doppelbit PH2

821550-0
MAKPAC Gr. 2



824781-0
Zubehörbox



Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung